

Ansteuerung nur über DMX 512 fähige Steuerungen möglich.

Kanalbelegung DMX

Kanal	Wert	Effekt
1	0	Rot Aus
	255	Rot An
2	0	Blau Aus
	255	Blau An
3	0	Grün Aus
	255	Grün An
4	0	Dimmer
	189	langsamster Wertewechsel: max 6s Verzögerung
	190 - 200	Wertewechsel: max 100ms Verzögerung
	201 - 206	unmittelbarer Wertewechsel (mit dem nächstem gültigem DMX Frame)
	207 - 209	Flash 1Hz
	210 - 212	Flash 2Hz
	213 - 215	Flash 3 Hz
	216 - 218	Flash 4 Hz
	219 - 221	Flash 5 Hz
	222 - 223	Flash 6 Hz
	224 - 225	Flash 7 Hz
	226 - 227	Flash 8 Hz
	228 - 229	Flash 9 Hz
	230 - 231	Flash 10 Hz
	232 - 233	Flash 11 Hz
	234 - 235	Flash 12 Hz
	236 - 237	Flash 13 Hz
	238 - 239	Flash 14 Hz
	240 - 241	Flash 15 Hz
	242 - 243	Flash 16 Hz
244 - 245	Flash 17 Hz	
246 - 247	Flash 19 Hz	
248 - 249	Flash 20 Hz	
250 - 255	Flash 22 Hz	
		Flash 25 Hz

Dipschalter von 1-10

Dipschalter 10 ist die Mode Einstellung für Selbstlauf Mode und für DMX Mode

Bei Selbstlauf Mode sind die Dipschalter zur Geschwindigkeitseinstellung von

Dipschalter Codierung:

Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wert	1	2	4	8	16	32	64	128	256

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

- Spannungsversorgung 230V / 50Hz
- Spannungsart Wechselfspannung
- Stromaufnahme ohne Last < 5mA
- Leistung 5 Watt

- Abmessungen L/B/H Würfel 100/100/100cm
- Ø Kugel 60cm

